

Solera



INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY

MODE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ

INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

PORTUGUÊS



Black

CONECTOR DERIVADOR EN T 3P, IP68

CONECTOR T-SHIFT 3P, IP68

CONNECTEUR EN T CONNECTEUR DE DÉRIVATION 3P, IP68

CONECTOR DE DERIVAÇÃO T-CONECTOR 3P, IP68

CE-3P4T

1 Vista general:



www.psolera.com


2 Normativa:

-Siga estas instrucciones para cumplir con los reglamentos de baja tensión R.D. 842/2002 .

- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.


3 Descripción y componentes:

| | CE-3P4T |
|--|---|
| NUMERO DE BORNES | 3 |
| MAX. VOLTAJE | 250VAC |
| MAX. CORRIENTE | 24A |
| PARA CABLE (nº contactos) | 3G4(x1)-3G2,5 (x2) |
| SECCIÓN DE CABLE (nº contactos) | 4mm ² (x1)-2,5mm ² (x2) |
| CLASE DE PROTECCIÓN | IP68 (4 mts.) |
| DIAMETRO ADAPTADORES DE PRENSAESTOPAS (numero de piezas) | Ø4-8 (x3) Ø9-12 (x3) Ø10-14 (x3) |



4 Instrucciones:


1º- Pelar los cables.




2º- Pasar las "Mangueras" con los cables pelados por las "Tuerca" y el "Cuerpo"



3º- Embornar firmemente cada cable pelado con cada uno de los bornes del "Conector".



4º- Repetir pasos 1º, 2º y 3º con la manguera que queremos conectar. Alineando los cables como se indica en el esquema de abajo.



5º- Apretar firmemente las "Tuerca" y el resto de elementos desmontables para mantener la estanqueidad.



5 Información Técnica:

-(IP68) Resistente hasta una profundidad máxima de inmersión de 4m. un máximo de 48 horas.

-T-40°C/+85°C

-GWT 850°C



6 Consejos de seguridad y uso:



7 Gestión de residuos de envases y de productos:

| RESIDUOS DE ENVASE | | | | RESIDUOS DE PRODUCTOS | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| MATERIAL | DEPOSITAR EN: | LOGOTIPO EN ESPAÑA | LOGOTIPO INTERNACIONAL | RESIDUOS | DEPOSITAR EN: | LOGOTIPO |
| PLÁSTICO | CONTENEDOR AMARILLO | | | RAEE | PUNTO DE VENTA | |
| PAPEL Y CARTÓN | CONTENEDOR AZUL | | | | | |

NOTA: El color de los contenedores puede variar en función del país donde se aplique. Consulte la normativa local al respecto.

Instructions for use and safety


ENGLISH

- General view:
- Normative: -Follow these instructions to comply with the R.D. 842/2002.
-Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.
- Description and components: -Core Insert. -Voltage. -Current. -Wire diameter. -Cross Section. -IP Code. -Cable gland adapters diameter (number of pieces). Connector. Adapter. Piece body. Nut.
- Instructions: -Core Insert. -Voltage. -Current. -Wire diameter. -Cross Section. -IP Code. -anti-condensation valve. Connector. Piece body. Nut. 1- Peel cables. Electric hose. 2-Pass the electric hose through the nut and the body of the piece. 3-Plug each cables with each of the "connector" terminals. 4-Repeat steps 1, 2 and 3 with the electric hose that we want to connect. Aligning the cables as indicated in the diagram below. 5-Firmly tighten the nuts and the other elements to maintain water resistance.
- (IP68) Resistant to a maximum depth of 4m immersion a maximum of 48 hours.
-GWT 850°C.
- Safety and usage tips.
- Management of packaging and product waste: PACKAGING WASTE; MATERIAL; PLASTIC; PAPER AND PAPERBOARD; DEPOSIT IN: (NOTE); LOGO IN SPAIN; INTERNATIONAL LOGO (NOTE); PRODUCT WASTE; WASTE; WEEE; DEPOSIT IN: SELLING POINT; LOGO.
NOTE: The color of the containers may vary depending on the country where it is applied. Check local regulations on this.

Mode d'emploi et de sécurité


FRANÇAIS

- Vue d'ensemble :
- Norme: -Suivez ces instructions pour respecter le directive R.D. 842/2002 -Installation, entretien et maintenance des équipements électroniques ne peuvent être effectués par une personne autorisée.

- 3** Description et composants: -Core Insert. -Tension. -Actuel. -Diamètre du fil. -La Coupe transversale. -IP Code. - Diamètre des adaptateurs de presse-étoupe (nombre de pièces). Connecteur. Adaptateur. Morceau de corps. Écrou.
- 4** Instruções: -Core Insert. -Tension. -Actuel. -Diamètre du fil. -La Coupe transversale. -IP Code. -Valve anti-condensation. Connecteur. Morceau de corps. Écrou.
1- Peler les câbles. Tuyau électrique. 2-Passez le tuyau électrique à travers l'écrou et le corps de la pièce. 3-Branchez chaque câble avec chacune des bornes "connecteur". 4-Répétez les étapes 1, 2 et 3 avec le tuyau électrique que vous souhaitez connecter. Aligned les câbles comme indiqué dans le schéma ci-dessous. 5-Serrez fermement les écrous et les autres éléments pour maintenir la résistance à l'eau.
- 5** - (IP68) Résistant à une profondeur maximale de 3 m, une immersion maximale de 48 heures.  Sans Halogène. -GWT 850°C.
- 6** Des conseils et de l'utilisation de sécurité.
- 7** Gestion des emballages et des déchets de produits: DÉCHETS DES CONTENEURS; MATÉRIEL; PLASTIQUE; PAPIER ET CARTON; DÉPÔT EN: (REMARQUE); LOGO EN ESPAGNE; LOGO INTERNATIONAL (REMARQUE); DÉCHETS DE PRODUITS; DÉCHETS; DEEE; DÉPÔT EN: POINT DE VENTE; LOGO.
REMARQUE: la couleur des contenants peut varier en fonction du pays où elle est appliquée. Vérifiez les réglementations locales à ce sujet.

Instruções de utilização e segurança

PORTUGUÊS

- 1** Visão geral:
- 2** Normativa: -Siga estas instruções para atender a R.D. 842/2002.- A instalação, serviço e manutenção do equipamento elétrico podem ser realizados apenas por uma pessoa autorizada..
- 3** Descrição e componentes: -Core Insert. -Tensão. -Atual. -Diâmetro do fio. -Corte transversal. -Código IP. -Diâmetro dos adaptadores de prensa-cabo (número de peças). Conector. Adaptador. Corpo da peça. Noz.
- 4** Instruções: -Core Insert. -Tensão. -Atual. -Diâmetro do fio. -Corte transversal. -Código IP. - válvula anti-condensação. Conector. Corpo da peça. Porca.1- Retire os cabos. Mangueira elétrica. 2-Passe a mangueiras elétricas pela porca e pelo corpo da peça. 3-Conecte cada cabo com cada um dos terminais "conector". 4-Repita os passos 1, 2 e 3 com a mangueira elétrica que queremos conectar. Alinhando os cabos conforme indicado no diagrama abaixo. 5-Aperte com firmeza as porcas e os outros elementos para manter a resistência à água.
- 5** - (IP68) Resistente a uma profundidade máxima de 4m de imersão por um máximo de 48 horas.  Halogênio livre. -GWT 850°C.
- 6** Dicas de segurança e uso.
- 7** Gestão de embalagens e resíduos de produtos: RESÍDUOS DE RECIPIENTES; MATERIAL; PLÁSTICO; PAPEL E CARTÃO; DEPOSITO EM: (NOTA); LOGO NA ESPANHA; LOGOTIPO INTERNACIONAL (NOTA); RESÍDUOS DE PRODUTOS; DESPERDÍCIO; REEE; DEPOSITO EM: PONTO DE VENDA; LOGOTIPO.
NOTA: A cor dos recipientes pode variar dependendo do país onde é aplicado. Verifique os regulamentos locais sobre isso.